

Технические характеристики

Общие	
Кодирование	Тройное кодирование H.264/H.264/MJPEG
Параметры видео	
Сенсор	5 Mega Pixel (2592x1944) 1/2.5 CMOS MT9P031 сенсор, 0.5 Люкс (день) / 0.1 Люкс (ночь), механический ИК-фильтр * Чувствительность указана без использования режима накопления заряда. В режиме накопления заряда чувствительность 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь)
Объектив	Сменный, крепление С или CS, управление диафрагмой DC-drive
Разрешение	1920x1080, 25 к/с
Скорость передачи данных	От 50 до 12000 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Параметр качества	От 1 до 9
Экранное меню	Есть, русский и английский язык
Параметры аудио	
Аудио вход	Микрофон / линейный вход
Аудио выход	Линейный
Аудио компрессия	G711a_LAW, G711 m_LAW, PCM_RAW
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP
Соединение	DHCP, Статический адрес
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 10 одновременных подключений
Порт данных	RS485, Pelco D, Pelco P
Micro SD	До 32 Гб
Вход тревоги	1 канал, логический вход 5...12 В
Выход тревоги	1 канал, логический выход
Выход BNC	PAL, включается в настройках камеры
Запись и события	
Детекция движения	Встроенный детектор, 8 зон детекции
Отправка на FTP	Запись кадров и отправка уведомления по событиям
Отправка на e-mail	Запись кадров и отправка уведомления по событиям
Отправка на NAS	Запись видео и звука по расписанию и по событиям
Запись на SD карту	Запись видео и звука по расписанию и по событиям
Тревога по переполнению карты	Есть
Эксплуатация	
Питание	9...12 В ±5%, PoE IEEE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 5 Вт
Габариты	144x78x65 мм (без объектива)
Рабочий температурный диапазон	от 0 до +50°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 Microsoft Internet Explorer 7.x или выше
Комплект поставки	- IP-камера (с защитной крышкой) - Переходники для подключения контактов тревоги и RS485 - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением. - Упаковочная тара.
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

